KATSURA

カタログNo. 供 5401-01

LPガス販売事業者様用

# しんらい KP-01J・KP-13

## LPガス警報器

LPガス警報器「高圧ガス保安協会」検定合格品

安心してご家庭のガスを使いましょう。

## 低消費電力を実現！（従来比50%ダウン）

▶薄形・軽量コンパクト！

▶プッシュボタンによる特殊機能搭載！

KP-01J
単体型

KP-13
メータ連動型

警報器の有効期限は5年です。
交換期限がきたらお取替えください。

しんらい は豊かな暮らしのパートナーです。

ご使用になる際には、裏面の注意事項及び製品に同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

株式会社 桂精機製作所

# ご家庭のガス、安心して使いましょう。

## ガスもれは、思わぬことから起こります。警報器で安全への心がけを。

### KP-01J、KP-13の特長

- **業界トップクラスの低消費電力です。監視時0.5W、警報時0.6W**
- **薄形・軽量・コンパクト化により狭い場所にも簡単取付**
- **プッシュボタンによる特殊機能**

**①警報停止機能**
警報時に落ち着いて処理するために一時的に警報を止めます。

**②警報音確認機能**
監視時に警報音を確認できます。日常のスピーカー点検に！

**③メータ連動遮断確認機能（KP-13のみ）**
お取付時の点検作業が約５秒で完了。
設置の作業時間が大幅短縮！

### 仕　様

| 形　　式 | KP-01J | KP-13 |
|---|---|---|
| タ　イ　プ | 単体型 | メータ連動型（S型メータ対応） |
| 検知原理 | 半導体式 | 半導体式 |
| 適用ガス | 液化石油ガス | 液化石油ガス |
| 警報濃度 | 爆発下限界濃度　1/100以上1/4以下 | 爆発下限界濃度　1/100以上 1/4以下 |
| 警報方式 | ●ブザー断続鳴動（電子音）<br>●赤色LED点滅 | ●ブザー断続鳴動（電子音）<br>●赤色LED点滅 |
| 初期鳴動時間 | 20秒～2分 | 20秒～2分 |
| 通電表示 | 赤色LED点灯 | 赤色LED点灯 |
| 電　　源 | AC100V±10%　50/60Hz | AC100V±10%　50/60Hz |
| 消費電力 | 監視時：約0.5W　警報時：約0.6W | 監視時：約0.5W　警報時：約0.6W |
| 使用温度範囲 | －10℃～40℃ | －10℃～40℃ |
| 取付方式 | 取付板による壁掛け式 | 取付板による壁掛け式 |
| 外形寸法 | H77×W68×D24.5mm | H77×W68×D24.5mm |
| 質　　量 | 約160g（電源コード2m含む） | 約190g（電源コード3m含む） |
| 特殊機能 | ●初期鳴動防止機能 ●期限切れお知らせ機能<br>●故障診断機能 ●警報音確認機能<br>●警報停止機能 ●警報履歴記憶機能 | ●初期鳴動防止機能 ●期限切れお知らせ機能<br>●故障診断機能 ●警報音確認機能<br>●警報停止機能 ●警報履歴記憶機能<br>●メータ連動遮断確認機能 |

### ご使用について

警報器はセンサーや電子部品が内蔵されています。水をかけたり、落としたり、衝撃をあたえないようにしてください。故障の原因となります。

### 高圧ガス保安協会検定合格品

KP-01J、KP-13は高圧ガス保安協会の検定に合格したグリーンラベルがついています。

### ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

KATSURA
株式会社 桂精機製作所
〒221-0052　神奈川県横浜市神奈川区栄町１－１
（アーバンスクエア横浜８Ｆ）
TEL（045）461-2334　FAX（045）461-2354
E-mail　info@katsuraseiki.co.jp

・本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
・印刷物と実物では色合い・コードの長さが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。